

ICP-CMS6-CHI / ICP-CMS8-CHI 防盗报警控制器

cn.boschsecurity.com



- ▶ 中文界面
- ▶ 编程简易
- ▶ 操作方便
- ▶ 便于接线安装
- ▶ 支持多种通讯方式

ICP-CMS6-CHI 和 ICP-CMS8-CHI 防盗报警控制器（控制主机）是博世公司根据中国市场要求，在中国自主研发、生产的 CMS 系列控制主机的首款产品。此款小型控制主机适用于小型商场，办公室，银行，邮局等。

基本功能

八个可编程用户码和八个无线远程用户码
用户可以编程多达八个用户码和八个无线遥控器代码。只有主码用户才能添加或修改其他用户码。

支持居家和外出布防模式
居家模式用于对现场周界和未使用区域进行布防，在自动旁路的区域内可自由活动。当离开现场，并需要使所有防区处于就绪状态以探测入侵时，可使用外出布防模式。

支持两个键盘
控制主机可以通过博世公司的总线连接键盘。支持的键盘为八防区 LED 键盘和八防区 LCD 键盘。如需使用两个键盘，需将其中一个键盘主板上的地址跳线短接，以免地址冲突。但对于六防区的控制主机，防区灯 7, 8 在正常工作模式下降处于熄灭状态。

支持 **B426-CN**、**DX4020-CHI** 和 **ITS-DX4020-G GPRS** 通讯模块
只能选择其中一个通讯模块进行连接，以通过网络发送报告。

自动电话线故障探测
当系统监测到电话线与控制主机断开连接时，系统会发送电话线故障报告。

支持 **A-Link Plus** 及第三方软件远程编程及布防/撤防功能
可通过博世公司开发的 A-Link Plus 软件或从文/迈特安软件以远程连接方式，对控制主机进行编程。该软件可以访问所有选项和功能，并可管理和维护事件纪录与服务报告。

支持电话远程布防
该功能允许用户通过电话从任意地点远程布防系统。出于安全考虑，不能用该方法来撤防系统。使用此功能，需要用按键式电话。

支持 **RE012E** 双通道遥控器布防/撤防
使用双通道遥控器可以远程操作系统。但功能仅限于外出布防和撤防系统。需要和 WE800E 无线接收器配合使用。

支持 **ICP-EZPK** 编程钥匙
编程钥匙可以复制并储存控制主机中的所有编程信息。可以存储所有的常规配置数据，包括接警中心电话号码，防区报告通道等。

动态电池测试
系统每隔 4 个小时或每次布防时自动执行一次电池测试。当系统监测到备用电池电量不足时，会发送电池低压故障报告。

交流电源故障和系统故障指示灯

如果出现故障，故障指示灯或电源指示灯会闪烁，并且键盘每分钟发出一声短鸣。

支持防区锁定功能

该功能限制非法用户恶意尝试密码的次数，当密码错误次数达到编程指定的次数，控制主机将锁定所有键盘三分钟，并启动报警和发送拒绝访问报告。

旁路防区功能

将系统布防为外出模式或居家模式之前，可以通过旁路防区功能来手动禁用一个或多个防区。在某个防区被旁路后，可以在系统布防状态下进入该防区，而不会触发报警。

存储(非易失) 254 个历史事件

控制主机最多可存 254 个系统事件，事件按照发生的先后顺序记录，带有日期和时间信息，保存在非易失内存中。

证书与认可

地区	认证
中国	CCC 2011031902000006 [ICP-CMS6-CHI, ICP-CMS8-CHI]

技术规格**电源要求**

主电源:	220 VAC, 18 VAC (1.3 A 时)
备用电源:	12 VDC, 7Ah 的密封铅酸充电电池

环境要求

相对湿度:	10% ~ 95% (无霜)
工作温度:	-10°C ~ +55°C

机械指标

尺寸 (含包装箱) :	275 毫米 x 255 毫米 x 80 毫米
重量:	2.3 公斤

订购信息**ICP-CMS6-CHI 防盗报警控制器**

六个可编程盗警防区。

订购号 **ICP-CMS6-CHI**

ICP-CMS8-CHI 防盗报警控制器

八个可编程盗警防区。

订购号 **ICP-CMS8-CHI**

硬件附件**ICP-KP8-CHI 八防区 LED 键盘**

订购号 **ICP-KP8-CHI**

ICP-KP8L-CHI 八防区图标 LCD 键盘

订购号 **ICP-KP8L-CHI**

B426-CN 以太网通信模块

可使兼容控制主机通过以太网进行双向通信。

此产品仅在中国销售。

订购号 **B426-CN**

DX4020-CHI 网络通讯模块

订购号 **DX4020-CHI**

ITS-DX4020-G GPRS/GSM 通信模块

可与博世 Conettix 接收器通信的多功能安防通信模块

订购号 **ITS-DX4020-G**

DX3010-CHI 八输出继电器模块

订购号 **DX3010-CHI**

ICP-EZPK 编程钥匙

订购号 **ICP-EZPK**

RE012E 双通道遥控器

订购号 **RE012E**

WE800E RF 接收器

订购号 **WE800E**

A-Link Plus 远程编程软件

适用于兼容博世控制主机的基于 Windows 的远程编程软件

订购号 **ITS-ALINK-PLUS**

厂商:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia

© 博世安防系统 2016 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。
2487728267 | zh-CHS, V2, 11. 十月 2016