

B915 基础键盘

www.boschsecurity.com



- ▶ 双行 LCD 显示屏
- ▶ 布防/布防就绪、全部/部分、故障和电源状态指示灯
- ▶ 独立安装板基座和底座设计
- ▶ 提供英语功能键或图标功能键

B915/B915I 基础键盘是一种 SDI2 总线兼容设备。每个键盘均具有用户可调整的选项，如音量和显示屏亮度。键盘可针对所有区域显示两行系统消息。

键盘语言
提供以下语言：

- 英语
- 中文
- 法语
- 希腊语
- 意大利语
- 匈牙利语
- 波兰语
- 葡萄牙语
- 西班牙语

系统概述

- 对于商业用途，可在大楼的入口处和进出不受限制的区域安装键盘。可在酒店或商业大堂的外门附近安装键盘，使人们可以确定紧急情况类型和位置。
- 用于住宅时，可在家里的前后入口处安装键盘。可在厨房或卧室中安装额外的键盘。
- 在具有多个独立安防区域的大楼中，可使用多个键盘。可对多个键盘进行编程，使其控制多个区域。
- 从键盘声音警报器发出的声音可提醒相关人员发生火情，并且有助于消防员找到键盘。

功能

LCD 显示屏

键盘使用文字、数字和符号来显示安防系统的状态。当发生多个事件时，键盘会按优先级显示每个事件。

按键

每个键盘均具有 10 个数字键和 5 个导航键和功能键。在按下这些键时，会接通键盘背光并发出按键音（短的哔声）。

声音

键盘具有一个可发出多种不同警告音的内置声音警报器。每种声音听起来不同，以便用户可以通过听独特的声音识别事件。当键盘发出声音时键盘背光亮起。要设置为静音，用户可输入密码。

状态指示灯

键盘上的状态指示灯可让您迅速看到并了解系统的运行方式。



部分布防状态。

- 绿色。部分布防就绪。
- 红色。已部分布防。



电源。蓝色电源插头指示报警主机是接通 AC 电源。

- 持续点亮.报警主机的 AC（主）电源已接通。
- 闪烁.报警主机的 AC（主）电源未接通，且报警主机通过电池运行。
- 熄灭.报警主机没有电源。



故障。当存在故障状况时，黄色警示灯亮起。

- 持续点亮.系统、设备或防区存在故障。
- 熄灭.系统、设备或防区不存在故障。



全部布防状态。

- 绿色。全部布防就绪。
- 红色。已全部布防。

认证标准

区域	合规/质量标记		
澳大利亚	RCM	ACMA	
欧洲	CE	EMC, RoHS [B915, B920, B930, B430, B208, B308, B901]	
美国	UL	20150924-S1871	
	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units	
	UL	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems	
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems	
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units	
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units	
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems	
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units	
	CSFM	see the Bosch website (www.boschsecurity.com)	
	FCC	Part 15 Class B	
加拿大	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems	
	ULC	CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm	
	ULC	CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units	
	ULC	CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving Centres and Systems	
	ULC	ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units	
	ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems	
	IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)	

安装/配置说明

安装注意事项
安装在室内干燥位置。

电源
兼容的报警主机通过四线连接向键盘提供所需的电源和数据。

外壳和布线
包括用于嵌入式布线的薄型安装板。

兼容的报警主机
B9512G/B9512G-E
B8512G/B8512G-E
B6512
B5512/B5512E 固件 v2.03 及更高版本
B4512/B4512E 固件 v2.03 及更高版本
B3512/B3512E 固件 v2.03 及更高版本
D9412GV4/D7412GV4 v2.03 及更高版本

技术指标

布线

端子接线 18 AWG 至 22 AWG (1.02 毫米至 0.65 毫米) 接线

环境要求

相对湿度 +32°C (+90°F) 时 5% 至 93%，无冷凝

温度 (工作) 0°C 至 +50°C (+32°F 至 +122°F)

键盘

尺寸 139 毫米 x 118 毫米 x 23 毫米 (5.5 英寸 x 4.7 英寸 x 1 英寸)

重量 0.30 千克 (11.2 盎司)

材料 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂 (ABS)
聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)

显示屏窗口 双行显示屏
每行 18 个字符

指示灯 发光按键
状态指示灯
警告和指示音

电源要求

电流 待机模式下 35 mA
报警模式下 70 mA

电压 (输入) 12 VDC (额定值)

订购信息

B915 基础键盘

带语言功能键的双行字母数字基础键盘。
可用语言：英语、法语、希腊语、意大利语、匈牙利语、波兰语、葡萄牙语、西班牙语。

订单号 **B915**

B56 键盘表面安装盒

表面安装盒，可将键盘安装到混凝土或障碍物表面。

订单号 **B56**

B96 适用于键盘的装饰板

将原先的键盘更换成外形纤巧的全新 B 系列键盘时，可盖住原先的键盘在墙壁上留下的印记。白色装饰挡板尺寸为 8.6 英寸 x 6.3 英寸 x 0.12 英寸（22 毫米 x 16 毫米 x 3 毫米）。

订单号 **B96**

B915I LCD 键盘，图标键，SDI2

带图标功能键的双行字母数字基础键盘。

可用语言：英语、法语、希腊语、意大利语、匈牙利语、波兰语、葡萄牙语、西班牙语。

订单号 **B915I**

B56 键盘表面安装盒

表面安装盒，可将键盘安装到混凝土或障碍物表面。

订单号 **B56**

B96 适用于键盘的装饰板

将原先的键盘更换成外形纤巧的全新 B 系列键盘时，可盖住原先的键盘在墙壁上留下的印记。白色装饰挡板尺寸为 8.6 英寸 x 6.3 英寸 x 0.12 英寸（22 毫米 x 16 毫米 x 3 毫米）。

订单号 **B96**

B915I-CHI 基础键盘

带图标功能键的双行字母数字基础键盘。

可用语言：中文。

订单号 **B915I-CHI**

B56 键盘表面安装盒

表面安装盒，可将键盘安装到混凝土或障碍物表面。

订单号 **B56**

B96 适用于键盘的装饰板

将原先的键盘更换成外形纤巧的全新 B 系列键盘时，可盖住原先的键盘在墙壁上留下的印记。白色装饰挡板尺寸为 8.6 英寸 x 6.3 英寸 x 0.12 英寸（22 毫米 x 16 毫米 x 3 毫米）。

订单号 **B96**

附件

B56 键盘表面安装盒

表面安装盒，可将键盘安装到混凝土或障碍物表面。

订单号 **B56**

B96 适用于键盘的装饰板

将原先的键盘更换成外形纤巧的全新 B 系列键盘时，可盖住原先的键盘在墙壁上留下的印记。白色装饰挡板尺寸为 8.6 英寸 x 6.3 英寸 x 0.12 英寸（22 毫米 x 16 毫米 x 3 毫米）。

订单号 **B96**

供应商：

中国：
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编：200335
电话：+86 21 2218 1111
传真：+86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务热线：400-8310-669
服务邮箱：security@cn.bosch.com